



利用 CX1500-M310 对 BX3100 编程的方法

前提


CX 控制器配备 CX1500-M310 Profibus 主站模块，CX1500-M310 与 BX3100 间 Profibus 连接正常，并已处于 Free Run 或 Run 状态。

实现步骤



1、记下 System Manager 中 CX 控制器的 IP 地址及 BX3100 的 AMS NetID，如下图：



2、编程电脑的 TwinCAT 属性中，手动添加一个 AMS Router 如下图



OK 后即在 AMS Router 列表中添加了 BX3100（左图），记得将 TwinCAT 执行一次切换到 Config 的操作（右图）



3、打开 PLC Control，在 Online—>Choose Run-Time System 中即可选中 BX3100 进行正常的调试、下载等操作

